





# CD-P750DAB CD Player/DAB+/FM

251831

## UVP 599,00 €

Der CD-P750DAB ist ein CD-Player mit Steckplatz und FM/DAB+-Tuner, der die Wiedergabe von CDs, USB-Speichergeräten, SD-Karten und Bluetooth unterstützt.

Farbe





PRODUKTDETAILS

**Slot-Load-CD-Laufwerk**
Das CD-P750DAB verfügt über ein Slot-Load-CD-Laufwerk, das für professionelle Audioanwendungen entwickelt wurde. Das CD-Laufwerk ermöglicht dem Benutzer ein schnelles Laden.

**Kann Dateien von CDs, USB-Speichergeräten und SD-Karten abspielen**
Das CD-P750DAB unterstützt die Wiedergabe von verschiedenen Medien wie Audio-CDs, Daten-CDs, SD-Karten und USB-Speichergeräten. Die unterstützten Dateiformate sind WAV, MP3, AAC und WMA.

**Kabellose Wiedergabe von Bluetooth® Geräten**
Audiodateien können von Bluetooth® Geräten wie Smartphones, Tablets und tragbaren Musikplayern abgespielt werden. Neben dem allgemeinen Codec SBC werden auch hochwertige Sound-Codecs wie AAC und Qualcomm aptX HD unterstützt. Das ermöglicht eine einfache Wiedergabe von Audiodateien, ohne sich mit Kabeln oder Dateiformaten herumschlagen zu müssen.

**Einsatz eines DAB+/FM-Tuners**
Das CD-P750DAB verfügt über einen DAB+/FM-Tuner. Es können jeweils 20 DAB+- und FM-Senderspeicherplätze eingestellt werden. Ein unabhängiger Tuner-Ausgang ermöglicht die gleichzeitige Wiedergabe mit anderen Medien.

**Besitzt einen externen Eingangsanschluss**
Das CD-P750DAB verfügt über einen Stereo-Mini-AUX-IN-Anschluss. Damit kann das CD-P750DAB Audiosignale von tragbaren Musikplayern ohne Bluetooth® abspielen.

**Ermöglicht das Überspielen von Audio von einer CD oder einem Tuner auf ein USB-Speichergerät oder eine SD-Karte**
Audio von einer Audio-CD oder einem Tuner kann nur mit dem CD-P750DAB auf eine SD/SDHC-Karte oder ein USB-Speichergerät überspielt werden– ein Computer ist nicht erforderlich. Drücke einfach die Überspieltaste und spiele den Ton ab, um die Überspielung zu starten.

**Was ist im Karton**

- Netzkabel
- Fernbedienung (RC-1336)

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change

- FM-Antenne
- Benutzerhandbuch

## Spezifikationen

### Produktattribute

| | |
|---|---|
| EAN: | 4907034223909 |
| Herstellernummer: | CD-P750DAB-B |
| Produkt Gewicht: | 4.5 kilogramm |
| Audio Codecs & Formate | |
| Unterstützte Dateiformate: | MP3<br>WMA<br>WAV<br>AAC |

**Energieversorgung**

| | |
|---|---|
| Energieverbrauch: | 20 |

**Audio-Ausgänge**

| | |
|---|---|
| 6,3 mm Buchse: | 1 |
| Leistung & Impedanz 6,3 mm Klinke: | 20mW + 20mW (THD+N 0.1% or less, into 32 load) |
| Koaxial: | 1 |
| Optisch/Toslink: | 1 |
| RCA: | 2 |
| Ausgangspegel & Impedanz RCA: | -10dBV (0.316Vrms) to +6dBV (2.0Vrms). 200. |
| USB 2.0: | 0 |

**Abmessungen und Gewicht**

| | |
|---|---|
| Produkthöhe: | 5.88 |
| Produktbreite: | 48.26 |
| Produktlänge: | 29.71 |
| Produktgewicht: | 3.6 |
| Verpackung Höhe: | 29 |
| Verpackung Breite: | 50 |
| Verpackung Länge: | 64.5 |
| Gewicht der Box: | 16 |

**Kontrollmethoden**

| | |
|---|---|
| Steuerung: | Auf dem Gerät<br>Fernbedienung |

© 2026 ATS trade & service GmbH. All rights reserved. Note: Specifications and design are subject to change